

PULNİX GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

4G düşük güçlü AOV SOLAR KAMERA, modeli: PLX-7005İPC

Ürün resmi		Ürün nitelikleri	
		★4G bağlantısı	
		★Uzaktan aktif uyandırma, çift yönlü sesli interkom	
		★24 saatlik video kaydı, insan figürü tespit edildiğinde hiçbir detayı atlamadan 50 ms gibi hızlı bir sürede tam kare hızına geçer.	
		★İnsan hareketinin akıllıca tespiti, anlık alarm iletimi	
		★19200mAh batarya, düşük batarya uyarısı, 4x21700	
		★ AOV Düşük güç sistemi optimizasyonu	
		★Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)	
		★Dört lens ile gerçek zamanlı kayıt ve koruma	
		★dört lens bağlantısı, otomatik zoom	
		★dört ışık kaynağı, tam renkli gündüz ve gece ışığı	
		★Düşük enerji tüketimi, kablolu elektrikle uyumlu tasarım	
		★Uygulama 17 dilini desteklemektedir.	
HAYIR.	Sıralamalar	Tip	Parametreler
1	Sistem	İşletim sistemi	Linux
		Çevrimiçi misafir	Aynı anda 4 ziyaretçinin görüntülenmesini destekler.
		UYGULAMA	HİEASY
2	Koleksiyon	İşlemci	3516CV608
		Hafıza	512 MB
		Görüntü algılayıcı	1/3.2' CMOS Sensörü
		Asgari aydınlatma	0,8 Lüks/F1,4 (Renkli mod), 0,3 Lüks/F1,4 (Siyah Beyaz mod)
		Mercek	Panorama kamerası: odak uzaklığı 4mm, 1G3P; İzleme kamerası: odak uzaklığı 4mm, 1G3P
		Sensör verimliliği	Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü ve otomatik arka ışık düzeltmesini destekler.

		Görüntü açısı	D100°çapraz
3	Video	Gece Görüş Sistemi	Renkli gece görüşü, çift aydınlatma kaynağı,
		Sıkıştırma normu	H.265+
		Veri hızı	Ana akım: 1080P/15fps, alt akım: 360P/15fps
		IR denetimi	IR gece görüş fonksiyonu etkinleştirildiğinde IR ve ICR otomatik olarak tespit edilir; IR gece görüş fonksiyonu devre dışı bırakıldığında IR kapanır ve ICR gündüz görüş modunda sabitlenir.
		görüntü	Dört kayıtlı videoyu eş zamanlı olarak görüntüleyin ve videoları aynı anda kaydedin.
		Bit hızı	135kbps-2048kbps
4	Ses	Giriş	Dahili 38 dB mikrofon
		Çıktı	Harici 8Ω 3W ses hoparlörü
		Örnekleme hızı/bit genişliği	8KHz/16bit
		Sıkıştırma standardı/Bant Genişliği	G711U
5	Yapay zeka teknolojisi	İnsana benzer algılama	İnsansı algılama, yanlış alarm olaylarının süzülmesi.
		Alan tespiti süreci	/
		Akıllı bildirim sesi	Farklı cihazlar için çeşitli bildirim sesleri ayarlayın; böylece hangi cihazın tetiklendiğini kesin bir şekilde tespit edebilirsiniz.
		Akıllı alarm sesi	Farklı senaryolar için çeşitli alarm sesleri ayarlayın.
		Daha fazla yapay zeka işlevi (test aşamasında)	Evcil hayvanlar, taşıtlar, paketler vb.
6	Ağ	Kablosuz iletişim	Uygulama QR kodunu eklemek veya taramak için cihazın QR kodunu tarayın.
		Çin Kategori 1	FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41
		Yurt Dışı Cat4	Avrupa, Japon, Amerikan, Avustralya versiyonları
7	Anahtar	Anahtar 1	Açık/Kapalı
		Sıfırlama düğmesi	Fabrika ayarlarını geri yüklemek için basılı tutun.
8	Depolamak	Micro SD bellek kartı	256 GB'a kadar Micro SD kart desteği sunar.
		Bulut saklama	Ücretsiz bulut depolama: 1 günlük döngü kaydı (Çin), 3 günlük döngü kaydı (Yurt Dışı)
9	Alarm	Sesli ışık uyarısı	Sesli ve ışıklı alarm, tam renkli gece görüşü
		Alarm tespiti	40 metreye kadar algılama mesafesi ve %99,88 algılama doğruluğu ile hassas insansı algılama yeteneğini destekler.

10	Fiziksel Göstergeler	Anma voltajı	DC5V±5%
		Enerji kaynağı	19200mAh batarya, 4*21700
		Enerji tüketimi	Uyku bekleme 300uA, çalışma: 430mA-1,5A maks.
		Çalışma şartı	Sıcaklık: -10~55°C; Nem: <%90
		Ağırlık	Brüt ağırlık: (Not: aynı hüküm geçerlidir)
		Boyut	
		Kutuda ne bulunuyor?	Kamera * 1, MİKRO USB kablosu * 1, kullanım kılavuzu * 1, (güneş paneli * 1, güneş paneli montaj aparatı * 1 isteğe bağlı)